








































Funktionen

Halten			
Anruf auf Halten setzen			
Gehaltene Anruf aktivieren			
Umlegen	Umleg		▶ Umleg
Konferenz	Konferenz		▶ Konferenz
Rückruf			
Aktivieren	Rckruf		
Bei Benachrichtigung		▶ Rckruf	
Abbruch	▶ Rckruf		
Umleitung			
Aktivieren	Rufuml		▶ Rufuml
Abbruch	▶ Rufuml		
Wiederverwenden	Rufuml	▶ Rufuml	
Nummer anzeigen	Anzeig	▶ Rufuml	
Rufübernahme		Überneh	
Nachricht			

Legende

Symbol	Aktion
	Drücken Sie die Taste „Halten“.
	Wählen Sie eine Nummer.
	Drücken Sie die Rufnummerntaste.
	Drücken Sie die Taste „Optionen“.
	Drücken Sie die Taste „Nachricht (Eingang)“.
	Drücken Sie die Navigationstasten.
	Drücken Sie den Softkey „Umschalt“, um auf die nächste Ebene der Softkeys zuzugreifen.
	Das Symbol  blinkt, wenn eine Funktion programmiert wird. Das Symbol  wird konstant angezeigt, wenn eine Funktion aktiv ist.
	Das Symbol  weist darauf hin, dass sich noch mehr Text bzw. weitere Eingabeaufforderungen in der Anzeige befinden. Drücken Sie die Navigationstasten, um sich durch die Anzeige zu bewegen.

Menüs „Optionen“ und „Telefonoptionen“

Menü „Optionen“			
			Auswahl
Unter dem Menü Optionen finden Sie die Menüs Telefonoptionen , Passwortverwaltung , Virtuelles Büro und Media Gateway 1000B (MG 1000B) .			
Hinweis: Die Menüs Passwortverwaltung , Virtuelles Büro und MG 1000B sind unter Umständen nicht auf Ihrem IP Audio-Konferenztelefon 2033 verfügbar. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Systemadministrator.			
Telefonoptionen			
Lautstärke-Regelung			
Tonruf	Auswahl		
Lautsprecher	Auswahl		
Summer	Auswahl		
Kontrasteinstellung			
	Auswahl		
Sprache			
	Auswahl		
Datum/Zeit-Format			
	Auswahl		
Tastenton			
	Auswahl		
Tonruf-Typ			
	Wdrgabe	Auswahl	

Weitere Informationen zum Betrieb Ihres Telefons finden Sie im *Benutzerhandbuch für das IP Audio-Konferenztelefon 2033*.

Einführung zum Nortel IP Audio-Konferenztelefon 2033



NORTEL™

Nortel IP Audio-Konferenztelefon 2033

Für den Nortel Communication Server 1000

Kurzreferenz



Datum: April 2005

Dokumentversion: Standard 1.00

Dokumentnummer: NN-10300-015-DE

Copyright © Nortel Networks Limited 2005

Alle Rechte vorbehalten.

* Nortel, das Nortel-Logo und das Globemark-Zeichen sind Marken von Nortel Networks.